- · LED-Platinenketten
- · LED-Konverter
- · LED-Zubehör
- Zubehör für Neon-Glasbläsereien Zubehör für Lichtwerbung




Zubehör für **LED-** und **NEON-**Technik


SIET Neon-Transformatoren 75mA



- Schutzklasse IP44
- für Blau- und Rotentladung
- für Innen- und Außenanwendung
- dimm- und ansteuerbar
- nach EN61050-EN50107

			_	Maße (mm)			Loch-	Konden-	Strom- aufnahme	Schein- leistung	10/	Carricht
Artikel				Länge	Breite	Höhe	maß (mm)	sator (μF)	l prim. (A)	S sek. (VA)	Watt (W)	Gewicht (kg)
\sim	SIET	2000V 75mA		255	84	89	235	10	0,83	150	100	4,3
	SIET	3000V 75mA		255	84	102	235	12,5	1,15	225	140	5,3
	SIET	4000V 75mA		275	95	102	255	16	1,50	300	180	6,6
	SIET	5000V 75mA		275	95	110	255	20	1,90	375	220	7,7
	SIET	6000V 75mA		295	113	113	276	25	2,30	450	260	9,4
(U)	SIET	7000V 75mA		295	113	133	276	25	2,50	525	290	13,2
(I)	SIET	8000V 75mA		295	113	133	276	30	2,80	600	320	13,2
	SIET	9000V 75mA		295	113	150	276	35	3,20	675	370	15,3
	SIET	10000V 75mA		295	113	150	276	40	3,60	750	415	15,3





	6	7
Artikel	€/St	€/St

	402075*	SIET	2000V	75mA
(II)	403075*	SIET	3000V	75mA
	404075*	SIET	4000V	75mA
S)	405075*	SIET	5000V	75mA
(II)	406075*	SIET	6000V	75mA
23	407075*	SIET	7000V	75mA
	408075*	SIET	8000V	75mA
	409075*	SIET	9000V	75mA
	409975*	SIET	10000V	75mA

* Bitte ergänzen Sie die Artikelnummer um die gewünschte Ausführung.

Erklärung der Ausführungen: 6: mit Erdschlußschutzschalter

7: mit Erdschlußschutzschalter und Leerlastschalter

Alle Lieferungen erfolgen gemäß unseren Verkaufsbedingungen 07/03, technische Änderungen vorbehalten, alle Angaben ohne Gewähr.

Ausführung